

Igor Radusinović
Slavica Tomović
Performanse računarskih mreža
ETF, UCG

Performanse računarskih mreža


- Kašnjenje
- Gubici
- Propusnost

Igor Radusinović
Slavica Tomović
ETF, UCG


Kako nastaju gubici i kašnjenje?

Paketi se smještaju u bafere rutera i formiraju redove čekanja (*queue*)

- Paket se smješta u bafer ako odlazni link nije slobodan
- Ako je dolazna brzina paketa približna ili prevaziđa brzinu prenosa odlaznog linka bafer počinje da se puni
- Ako paket koji dolazi zatiče pun bafer onda on, po pravilu, biva odbačen



Četiri izvora kašnjenja paketa




d_{obrade} : obrada paketa

- Provjera greške
- Izbor izlaznog linka
- Tipično je manja od ms

$d_{\text{baferovanje}}$: čekanje u baferu

- Vrijeme čekanja pri odlasku na link
- Zavisi od zauzetosti bafera, odnosno odnosa dolazne i odlazne brzine

Četiri izvora kašnjenja paketa



d_{prenosa} : kašnjenje uslijed prenosa:

- L : veličina paketa (b)
- R : kapacitet linka (b/s)
- $d_{\text{prenosa}} = L/R$


d_{prenosa} i
 $d_{\text{propagacije}}$
se veoma razlikuju

$d_{\text{propagacije}}$: kašnjenje uslijed propagacije:

- d : dužina linka
- s : brzina svjetlosti ($\sim 2 \times 10^8$ m/s)
- $d_{\text{propagacije}} = d/s$


Kašnjenje

Primjer 1. Postoji samo kašnjenje uslijed prenosa




Kašnjenje

Primjer 2. Postoje kašnjenje uslijed prenosa i kašnjenje uslijed propagacije (jednake brzine linkova, dužine i vrste medijuma)



Kašnjenje

3. Postoje kašnjenje uslijed prenosa i kašnjenje uslijed propagacije
(Različite brzine linkova, dužine i vrste medijuma)




Efektivna propusnost=3L/Kašnjenje

Kašnjenje usled čekanja u baferu

- R =kapacitet linka (b/s)
- L =veličina paketa (b/pak)
- a =srednja dolazna brzina paketa (pak/s)

Intenzitet saobraćaja = La/R




- $La/R \sim 0$: srednje kašnjenje uslijed čekanja je malo
- $La/R \rightarrow 1$: kašnjenje postaje veliko
- $La/R > 1$: više saobraćaja "dolazi" nego što može da "ode", srednje kašnjenje je beskonačno!




“Realna” Internet kašnjenja i rute

- Kako izgledaju “realna” Internet kašnjenja & gubici?
- **Traceroute:** daje mjerena kašnjenja od izvora do rutera duž Internet puta (od izvora do destinacije i nazad). Za svako *i*:
 - šalje tri paketa koji će dostići ruter *i* na putu do destinacije
 - ruter *i* će vratiti paket pošiljaocu
 - pošiljalac mjeri vrijeme između slanja i odgovora.



“Realna” Internet kašnjenja i rute

traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr




Probati na www.traceroute.org

Performanse računarskih mreža

1-11


Gubitak paketa

- Bafer je ograničena memorija tako da red čekanja ima konačan broj mesta za pakete
- Kada paket dođe do popunjenoog reda čekanja paket se odbacuje (javlja se gubitak paketa)
- Izgubljeni paket se može ponovo poslati od strane prethodnog čvora, ili izvorišnog krajnog sistema ili se ponovo ne šalje
- Gubitak paketa se modeluje vjerovatnoćom gubitka paketa koja predstavlja odnos broja izgubljenih i broja pristiglih paketa
- Vjerovatnoća gubitka paketa treba da bude reda 10^{-8}




Propusnost

- **propusnost:** brzina (b/s) kojom se biti prenose od pošiljaoca do destinacije
 - **trenutna:** brzina u posmatranom trenutku
 - **srednja:** prosječna brzina tokom dužeg intervala




Propusnost (više)

- $R_s < R_c$ Koliko iznosi srednja propusnost od kraja do kraja?




- $R_s > R_c$ Koliko iznosi srednja propusnost od kraja do kraja?



"bottleneck" link
link koji ograničava propusnost

Propusnost: Internet scenario

- Propusnost jedne konekcije: $\min(R_c, R_s, R/10)$
- U praksi su obično R_c ili R_s "bottleneck" linkovi



10 konekcija na fer način dijele
"bottleneck" link okosnice
kapaciteta R b/s

Performanse računarske mreže

Ispitna pitanja

1. Navesti i objasniti četiri izvora kašnjenja u računarskim mrežama
2. Objasniti pojam propusnosti računarske mreže i ilustrovati kako na nju utiče brzina prenosa linkova i njihovo dijeljenje

Igor Radusinović
Slavica Tomović
ETF, UCG